

SH2

Secure håndsender - 2 knap.



Anvendelse

2-knap håndsender med afsendelse af trykket knapnummer.

To-vejs sikker kommunikation med Unitek radiomodtager T550 Secure.

Håndsenderen bekræfter at knaptryk er modtaget med sin lysdiode.

Beskrivelse

Sammen med T550 Secure er nøglekoden beskyttet mod afluring, samtidig med at systemet er sikret mod replay-angreb.

Afhængig af forholdene kan der opnås en læseafstand på op til 60 meter.

Batterisparefunktion:

Helt slukket mellem knaptryk.

Langt tryk for at sende, så korte tryk i lomme eller taske ikke dræner batteri.

LED blink skifter til fast lys, når knaptryk er modtaget, så yderligere tryk og for lange tryk undgås.

Indikation af lavt batteri.

Features

- ✓ Rækkevidde op til 60 meter
- ✓ Beskyttet to-vejs forbindelse til modtager
- ✓ Batterispare funktion
- ✓ Hver knap kan tildeles eget ID

Data

SH2

Forsyning: 3 VDC, CR2032 batteri
Batterilevetid: 10.000 - 25.000 tryk
Rækkevidde: Op til 60 meter

Frekvens: 868,95 MHz

Størrelse: 57 x 44 x 15 mm., 20 g